

Adgangskode

Standard adgangskode er 1234. Den skal kun ændres, hvis du vil ændre indstillinger udefra. Det gøres således:

Løft røret og tast *** 3 4**

Lyt til instruktionen og tast gammel kode, ny kode og ny kode igen.

Koden benyttes f.eks. hvis du vil aflytte telefonsvarer når du ikke er hjemme.

Almindelige opkald

Ring som du plejer. Centralen finder selv ud af om du ringer indenfor Parknet, og opkaldet bliver dermed gratis.

Vis nummer

Du kan se nummeret på den der ringer, inden du løfter røret. Du kan også se, hvem der har ringet, mens du var ude. Det kræver, at du har en telefon med "Vis Nummer" eller en "Nummerviser".

Skjul nummer

Skjul dit nummer, så modtageren ikke ser dit nummer ved at sætte flg. kode foran telefonnummeret ved hvert opkald. Abonnenter med hemmeligt nummer har fast skjul nummer. For at slå vis nummer fra, på ét opkald:

Tast *** 3 1** + tlf. nr.

Fast skjul nummer til og frakobles under servicemenu.

Banke-På

Telefonen giver et signal, når nogen ringer, mens du taler: (Dut-Dut, pause, Dut-Dut). Man kan vælge at ignorere signalet, eller man kan skifte mellem de to samtaler med **R + 0**.

Tale med ventende..... **R + 0**

Skifte mellem samtaler..... **R + 0**

Hvis en samtale afsluttes ved at røret bliver lagt på, skifter man til den anden samtale ved at lægge røret på og tage det igen.

Telefonsvarer

Som standard er telefonsvarer frakoblet. Den

tilkobles med *** 8 + 2 + 1**

Hvis du ikke besvarer et opkald, kan din telefonsvarer tage imod besked.

Adgang hjemmefra..... *** 9**

Adgang udefra..... **82 32 48 00**

Ved adgang udefra eller fra et andet lokalnummer bliver man bedt om at indtaste telefonnr. og adgangskode. Herefter sker der følgende (man kan lægge på nårsomhelst): Først afspilles evt. nye beskeder og derefter evt. tidligere gemte beskeder. Efter hver besked vælges:

Aflytningsmenu:

Gentag besked..... **1**

Slet besked..... **2**

Næste besked..... **3**

Send beskeden videre til e-mail..... **4**

Gå til hovedmenu..... *****

Hovedmenu:

Aflyt nye og gemte beskeder..... **1**

Indtal ny velkomsthilsen..... **2**

Aflyt velkomsthilsen..... **3**

E-mail forwarding indstillinger..... **4**

Besked venter indstilling..... **6**

Nulstil telefonsvarer..... **7**

Vækning

Tast..... *** 5 5**

Nu spørges om vækningstidspunkt, som indtastes som 4 cifre afsluttet med *****.

Til sidst vælges typen:

Enkelt vækning..... **1**

Daglig vækning..... **2**

Dagligt undt. lør- søn..... **3**

Afbestilling af vækning..... *** 5 5**

Kortnummer

Man kan indkode op til 10 telefonnumre man ofte bruger, som så kan ringes blot ved 3 taste-tryk (** 0 til ** 9).

Eksempel: Gem nr. på kortnr. 1:

1) Ring et nummer op, og før en samtale som normalt.

2) Læg røret på.

3) Løft røret og tast..... *** 5 1 + 1**

Slet kortnummer..... *** 5 1 + 1**

Anvend kortnummer 1..... *** * + 1**

Viderestilling til

telefonsvarer ved optaget

(deaktiverer samtidigt "banke på"):

Aktivér..... *** 6 7**

Deaktivér..... **□ 6 7**

Valgfri viderestilling

Viderestil alle opkald til et andet telefonnummer og besvar dem derfra.

Aktivér..... *** 2 1** + tlf. nr.

Deaktivér..... **□ 2 1**

Fast viderestilling

Viderestil alle opkald til et fast nummer, som du på forhånd har indkodet med *8 menupunkt 5. Det kan f. eks være dit mobilnummer.

Aktivér..... *** 2 2**

Deaktivér..... **□ 2 2**

Forstyr ikke (m/telefonsvarer)

Alle opkald går direkte til telefonsvareren.

Aktivér..... *** 3 6**

Deaktivér..... **□ 3 6**

Forstyr ikke (u/telefonsvarer)

Den der ringer op vil høre en optaget tone.

Aktivér..... *** 2 6**

Deaktivér..... **□ 2 6**

Fjern alle viderestillinger

Annulér..... **□ 9 9**

3-parts-samtale

3 personer kan tale med hinanden.

1) Ring 2. part op på normal vis.

2) Ring 3. part op således:

Tast **R * 4** + tlf. nr.

3) Koble alle sammen..... **R**

Spærring

Telefonen kan kodes, så der ikke kan ringes ud.

Spær telefon..... **□ 3 3**

- og indtast adgangskoden.

Lås telefon op..... *** 3 3**

- og indtast adgangskoden.

Servicemenu (indstillinger)

Brug denne menu når du vil ændre på dine telefonindstillinger. F.eks hvis man vil til eller frakoble "banke på".

Tast..... *** 8**

Herefter fås følgende valg:

Ændre adgangskode..... **0**

Twinning..... **1**

Telefonsvarer..... **2**

Banke på..... **3**

Valgfri viderestilling..... **4**

Fast viderestilling..... **5**

Ringetid for telefonsvarer..... **6**

Spærring..... **7**

Fast skjul nummer..... **8**

Nulstil alt..... **9**

Aflyt saldo..... **0**

Du kan fjernstyre din telefon udefra, f.eks. fjernbetjent viderestilling, ved at taste..... **82 32 48 99**

Genkald

Ringer det sidst kaldte nummer.

Genkald..... *** 7**